

# AF-1041FS

## Adresli Flaşörlü Yangın Alarm Sireni

# AVerFire



Doğrudan Loop hattına bağlanabilen ve tamamen döngüden beslenebilen Flaşörlü Adresli Yangın Alarm Sirenidir. Tüm AVerFire Adreslenebilir Yangın Alarm Kontrol Panelleri ile kullanılabilir

### GENEL ÖZELLİKLER

- Loop hattından beslenebilir
- 42 farklı ses tonu
- 3 farklı ses seviyesi
- 3 farklı flaşör parlaklık ayarlama modu
- 3 farklı flaşör hız modu
- Sızdırmaz mıknatıslı piezzo
- Kırmızı, UL 94 yanmaz polikarbonat plastik çerçeve
- Düşük akım tüketimi

### Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi	15 VDC - 32 VDC (Nominal 27 VDC)
Ortalama(Sukunet) Akım Tüketimi	90 µA (@27 VDC)
Alarm Akım Tüketimi	Min: 6,74 mA / Nominal: 11,06 mA Max: 15,1 mA
Ses Seviyesi	97 dB ± 2 dB (27VDC, 1 mt)
LED Rengi	Kırmızı
LED Özelliği	Geniş Açılı 7 Adet Parlak LED
Ses Elemanı	Sızdırmaz Contalı Piezzo
Kapsama Alanı	W-2, 4-4
Kullanılan Kablo Kesiti	0,4 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>
Gövde Malzemesi ve Renk	Kırmızı, UL 94 Yanmazlık Özelliği ABS
Boyutlar	Ø110, h55
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C
Nem Oranı	95% RH
Koruma Sınıfı	IP21C